



Abonnés avec eID

DÉCALOG SIGB : TUTORIEL

Cellule Opéra

PROVINCE DE HAINAUT – HCT | RUE DU GAZOMETRE 50 – 7100 LA LOUVIERE
MISE À JOUR FEVRIER 2024




Une fois l'agent Decalog installé sur le(s) poste(s) de prêt et/ou retour, vous pouvez utiliser la carte d'identité pour récupérer les informations du lecteur.


Pour l'installation de celui-ci, veuillez-vous référer au document « Pré-requis logiciel + installation Decalog ».

Si celui-ci est déjà installé, veuillez suivre la procédure décrite à partir de la page 2.


1. Quand l'Agent Decalog se lance la fenêtre suivante apparaît :



2. Cliquer sur « Continuer ». Ensuite une deuxième fenêtre s'affiche



3. Sur celle-ci, il faut cocher la case « J'accepte le risque et je souhaite exécuter l'application » et ensuite cliquer sur « Exécuter »



Attention : Si vous avez fait en sorte que l'Agent se lance au démarrage de la machine, les manipulations des points 1, 2 et 3 seront à refaire

4. Se connecter au SIGB via **Google Chrome** (<https://sigb.hainaut.be>)



5. Cliquer sur le style d'antenne orange



6. Dans la fenêtre « Activation/Désactivation périphériques », bloc « Configuration lecteur de carte d'identité » :
 - a. Cocher la case « Lecteur activé »
 - b. Choisir votre lecteur dans la liste déroulante « Configuration »

Activation/Désactivation périphériques

Configuration platine

Platine activée

Configuration lecteur de carte d'identité

Lecteur activé

Configuration

Test de la configuration

[Téléchargement de l'agent Decalog](#) (l'agent Decalog est un programme qui permet à votre navigateur internet de communiquer avec les périphériques externes qui renvoient des informations au SIGB, tels qu'une platine RFID par exemple)

Agent Decalog connecté :

7. Dans le même bloc, vérifier que l'Agent Decalog est bien connecté :

Test de la configuration

[Téléchargement de l'agent Decalog](#) (l'agent Decalog est un programme qui permet à votre navigateur internet de communiquer avec les périphériques externes qui renvoient des informations au SIGB, tels qu'une platine RFID par exemple)

Agent Decalog
connecté :




8. Si vous voulez tester le bon fonctionnement de celle-ci :
 - a. Entrer une carte d'identité dans votre lecteur
 - b. Attendre que celle-ci soit reconnue par la machine
 - c. Cliquer sur le bouton « Tester »
 - d. Deux cas :
 - i. Ça fonctionne, alors les informations de la carte d'identité apparaissent
 - ii. Ça ne fonctionne pas, un message d'erreur apparaît

Deux cas :


1. Il s'agit d'un nouveau lecteur. Une nouvelle carte doit être créée
2. Le lecteur est déjà présent dans la base et il faut mettre sa fiche à jour

Nouveau lecteur


1. Module « Circulation



2. Onglet « Abonnés »



3. Cliquer sur « Ajouter » en haut à gauche puis sur « Personne »



4. Cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité » qui se trouve à droite de la case « Code-barres » :

Informations


Coordonnées

Type	<input type="text" value="Personne"/>	
Site d'appartenance	<input type="text" value="Opérateur d'appui de la province du Hainaut"/>	
Code-barres	<input type="text"/>	
Sexe	<input checked="" type="radio"/> Masculin	<input type="radio"/> Féminin
Nom	<input type="text"/>	
Prénom	<input type="text"/>	
Email	<input type="text"/>	
Fixe / Portable	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>	


5. Différentes informations se complètent automatiquement :
 - a. Code-barres → **A modifier en y indiquant celui du Passeport lecture qui sera donné au lecteur, celui-ci doit commencer par RH**
 - b. Nom
 - c. Prénom
 - d. Date de naissance
 - e. Adresse
6. Compléter manuellement le reste des informations → Se référer au point « 1. Abonnés » du tutoriel « Décalog SIGB – Module Circulation »
7. Après toutes ces manipulations, votre lecteur est créé dans la base de données, il peut donc commencer à emprunter

Mise à jour d'une fiche lecteur à partir de l'onglet « Prêts – Retours »

1. Module « Circulation »



2. Onglet « Prêts – Retours »
3. Chercher le lecteur :
 - a. Soit avec son Passeport lecture
 - b. Soit avec son nom




4. Cliquer sur le bouton « Modifier abonné » dur bloc « Informations abonné »





5. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité »

Informations

Coordonnées

Type 

Site d'appartenance 

Code-barres 


Sexe Masculin Féminin

Nom

Prénom

Email

Fixe / Portable

Date de naissance  30 ans

6. Une fenêtre avec un comparatif des données encodées avec celles de la carte d'identité s'affiche :

Mettre à jour les données à partir de la carte d'identité 

Si vous cliquez sur "Mettre à jour", les données lues sur la carte d'identité **écraseront** les données actuellement renseignées sur la fiche abonné.

	Données actuellement	Données lues sur la carte
<input checked="" type="checkbox"/>	N° DE CARTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	PRÉNOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEXE	
<input checked="" type="checkbox"/>	DATE DE	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADRESSE	

Les informations suivantes sont concernées par la mise à jour :

- a. N° de carte **/ !\ A décocher obligatoirement**
 - b. Nom
 - c. Prénom
 - d. Sexe
 - e. Date de naissance
 - f. Adresse
7. Grâce aux cases à cocher, vous pouvez choisir quelle(s) donnée(s) mettre à jour sur la fiche du lecteur. Pour cela, il vous suffit de décocher la/les case(s) qui ne doit/doivent pas être mise(s) à jour et cocher celle(s) qui le doit/doivent. **Toujours décocher la case « N° de carte »**
8. Si par erreur, vous avez mis à jour le n° de la carte avec la carte d'identité. Vous devez donc y remettre celui du « Passeport lecture » du lecteur. Pour cela :
- a. Il suffit de remplacer le n° de carte en saisissant le code-barre manuellement ou en scannant le « Passeport lecture »


Coordonnées

Type	Personne
Site d'appartenance	Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Adultes/Ados
Code-barres	6371416
Sexe	<input checked="" type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin
Nom	LIENARD
Prénom	Mathieu
Email	mathieu.lienard@hainaut.be
Fixe / Portable	
Date de naissance	16/10/1993 <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="📅"/> 30 ans

9. Une fois les modifications effectuées, cliquer sur le bouton « Valider » en bas à droite

Mise à jour lecteur existant à partir de l'onglet « Abonnés »

1. Module « Circulation »



2. Onglet « Abonnés »

3. Chercher le lecteur grâce :

- Soit avec son Passeport lecture
- Soit avec son nom

Outils de recherche

Recherche simple

Code-barres ou nom: 6371416

Liste des abonnés

0	Nom -	
	LIENARD, Mathieu	6371416

4. Double-cliquer sur le lecteur voulu


5. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité » :

Informations

Coordonnées

Type:

Site d'appartenance:

Code-barres: 


Sexe: Masculin Féminin

Nom:

Prénom:

Email:

Fixe / Portable:

Date de naissance:  30 ans

6. Une fenêtre avec un comparatif des données encodées avec celles de la carte d'identité s'affiche :

Mettre à jour les données à partir de la carte d'identité ⓧ

Si vous cliquez sur "Mettre à jour", les données lues sur la carte d'identité **écraseront** les données actuellement renseignées sur la fiche abonné.






	Données actuellement	Données lues sur la carte
<input checked="" type="checkbox"/>	N° DE CARTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	PRÉNOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEXE	
<input checked="" type="checkbox"/>	DATE DE	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADRESSE	

Mettre à jour Annuler

7. Les informations suivantes sont concernées par la mise à jour :
- N° de carte **/ !\ A décocher obligatoirement**
 - Nom
 - Prénom
 - Sexe
 - Date de naissance
 - Adresse
8. Grâce aux cases à cocher, vous pouvez choisir la ou les donnée(s) à mettre à jour sur la fiche du lecteur.

9. Si par erreur, vous avez mis à jour le n° de la carte avec la carte d'identité. Vous devez donc y remettre celui du « Passeport lecture » du lecteur. Pour cela :
 - a. Il suffit de remplacer en notant manuellement ou en scannant le « Passeport lecture »

Coordonnées

Type	Personne 
Site d'appartenance	Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Adultes/Ados 
Code-barres	6371416 
Sexe	<input checked="" type="radio"/> Masculin <input type="radio"/> Féminin
Nom	LIENARD
Prénom	Mathieu
Email	mathieu.lienard@hainaut.be
Fixe / Portable	<input type="text"/> <input type="text"/>
Date de naissance	16/10/1993   30 ans

10. Une fois les modifications terminées, cliquer sur le bouton « Valider » en bas à droite